C15

C03

C06
PAU-BRASIL

C05

C02

C01

ESPELHO DÁGUA

DECK

SIBIPIRUNA

RESERVATORIO

MARCO GEODÉSICO

FICUS
GRANDE PORTE

PÓRTICO 01

L43 L39 L20 L21 L04 L03 L02 L25 L23 L24 L01

BANCO

BANCO EM ALVENARIA

DEGRAU

PADRÃO
LUZ, CONTROLES

BOMBA RECALQUE:
Jacuzzi 3DR75
Potencia cv
Q: 3,36m3/h
Hman: 18 mH2O
3500 RPM
Préquancia 60Hz

BOMBA RECALQUE
Jacuzzi 3DR75
Potencia 1 cv
Q: 3,36m3/h
Hman: 18 mH2O
3500 RPM
Frequencia 60Hz

BOMBA RECIRCULAÇÃO
Jacuzzi 3DR75
Potencia 1/3 cv
3500 RPM
Frequencia 60Hz

K040 K050 K=50

Ø34mm aço

EM CADA PERGOLA TERÁ DENTRO FITA
DE LED CONFORME DETALHE DESTA FOLHA

LEGENDA

- Chave boia
- Interruptor simples a 100cm piso (eixo)
- Sensor de presença de teto 360 graus, sobrepor Exatron SPT0NI
- Tomada baixa embutuida de 10A a 30cm piso caixa 2x4
- CIRC — Tom. baixa a 30cm piso em condulete aluminio 32mm, tampa int triplo
- Tomada média 20A a 100cm piso
- Duas tomadas média 100cm piso em caixa 4x4
- CIRC RET — luminária quadra de sobrepor, tipo painel led de 32W, temperatura cor 4000k
- CIRC RET — luminária quadra de embutir, tipo painel led de 24W, temperatura cor 4000k
- CIRC RET — Arandela de rebatimento
- CIRC RET — Arandela/ponto força parede, circuito CIRC e retorno RET, altura e especificações ver projeto luminotecnico
- CIRC RET — Refletor subaquatico
- Poste de 4,5 metros com luminária quadrada com lampada vapor metálico 150W e reator alto fator potencia
- Centro de distribuição h=150cm eixo
- Aterramento ver detalhe
- CP1010 — Caixa de passagem alumínio 10x10 vista lateral
- CIRC — Motor eletrico
- Eletroduto de PVC embutido na laje, NBR 15465
- Eletroduto de PVC embutido na parede, NBR 15465
- Eletroduto de PVC embutido no piso, NBR 15465
- perfilado 38x38x6000mm em chapa 1,25mm
- T — Cabo cobre nú 50mm2 aterramento
- K040 — eletroduto corrugado de 40mm, PEAD, coeficiente atrito 0,3, NBR 13897
- K050 — Eletroduto corrugado de 50mm, PEAD, coeficiente atrito 0,3, NBR 13897
- K=50 — Quatro eletrodutos corrugado de 50mm, PEAD, coeficiente atrito 0,3, NBR 13897
- condutor fase, neutro, terra e retorno
- 1 — 02 — circuito 1 do quadro 2
- 1 — 20—23 — Fiação saida no circuito 1 com retornos de 20 a 23
- 1 — 4,5,17,19 — 53—3 — fiação saida no circuito 1 com retornos 4, 5, 17 E 19
- 1—4 — fiação comando no circuito 51, interruptor 3, com retornos 1 a 4
- Rabicho com cabo PP 3x1,5mm2

NOTA :
L40 e L41

- Poste de 7,0 metros com luminária quadrada com lampada vapor metálico 150W e reator alto fator potencia

Postes das Luminárias L42, L43 e L44 serão reposicionados e reutilizados da praça existente

DETALHE – PERGOLADO
CORTE AA

SEM ESCALA

Observações:

Notas:

REV.	ALTERAÇÕES	DATA

BR Serviços Elétricos Ltda.
BR Serviços Elétricos Ltda.
E-mail: brservicos.udi@gmail.com
Endereço: Rua Tabajaras, Nº 968
CEP: 38408-408 Uberlândia - MG.
Fone: (34) 3216.4456

PROJETO: ELETRICO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

OBRA/ENDEREÇO:
RUA SIMON BOLIVAR 58
CENTRO
CORUMBAIBA

CONTEUDO:	PROJETISTA:	VISTO:	DESENHISTA:
DETALHES	BASSI/LEONEL	BASSI/LEONEL	
	ESCALA DESENHO: 1/50	DATA: 22/02/2017	FOLHA: 03 / 04

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
Eng. Elet.: MÁRCIO HENRIQUE BASSI
CREA-MG-49,136/D-(34) 9971.1641

ARQUIVO:
0834E-R01.dwg

PENAS PARA PLOTAGEM — ESCALA DE PLOTAGEM: 20:1

Nº PENA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	OUTRAS
COR	-	2	3	4	5	6	7	8	30	-
ESPESSURA	0,250	0,050	0,200	0,100	0,540	0,200	0,180	0,050	0,350	0,254

0 .5m 1m 2m